


Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W



12 V-os kompatibilitás, 230 V AC-t hoz létre 1000 W teljesítménnyel

Működik minden 12 V-os járművel, 230 V-os hálózati áramot hoz létre 1000 W teljesítménnyel távoli helyen történő munkavégzéshez



2000 W-os csúcsteljesítmény

Az elektromos készülékek bekapcsolásakor fellépő nagy terhelés kezelése érdekében. A folyamatos áramellátás során visszaáll 1000 W-ra.



2.1A USB töltőport

Mobiltelefonok és kisebb elektronikai eszközök töltésére egyidejűleg azzal, hogy az invertert hálózati áramforrásként használjuk.



Alacsony töltöttséget jelző riasztás 10,5 V-on és alacsony töltöttség miatti kikapcsolás 10,0 V-on

Riasztás alacsony töltöttség esetén, amivel figyelmezteti az üzemeltetőket arra, hogy járműjük akkumulátora lemerülőben van, és abba kell hagyniuk az inverter használatát. Amikor a jármű akkumulátorának töltöttsége 10 V alá csökken, az inverter kikapcsol, hogy megőrizze a jármű akkumulátorának töltöttségét, hogy a járművet újra lehessen indítani.



Kiváló minőségű inverterek, ha az elektromos hálózattól távol van szükségünk áramellátásra

A széles termékínálatú OSRAM POWERinvert PRO termékcsaládba nagy teljesítményű, távoli munkavégzésre alkalmas inverterek tartoznak. Egyaránt elérhetőek tiszta szinuszhullámos és módosított szinuszhullámos termékek 12 V-os és 24 V-os felhasználásra. Az OSRAM POWERinvert Pro inverterek a jármű 12 V-os vagy 24 V-os DC áramellátását alakítják át 230 V-os AC hálózati áramellátássá, így lehetővé válik, hogy szolgálai járművekből működtessünk elektromos berendezéseket. A tiszta szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám torzításmentes és frekvenciája megegyezik a hálózati áramellátás frekvenciájával, ezért használható teljesítményérzékeny berendezésekhez. A módosított szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám frekvenciája torzított, ezért kevésbé bonyolult termékek, mint például hűtőszekrények és szerszámgépek üzemeltetésére alkalmasak.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		
	Number Of Phases	Peak Amps	Bemeneti feszültségtartomány	Input Current
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W	Single	196	(12V NOM) 10 V - 16 V	98 A

Termékmegnevezés	No Load Current	Output voltage	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Méreték és súly
				Input Cable Gauge / Length
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W	< 0.7 A	200 - 240 Vrms	1000 W	600mm

Termékmegnevezés	Élettartam	Programmable features	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garancia	Thermal Protection	Standards	Date of Declaration
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W	2 years	Igen	CE	07-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W	4052899631076	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 1000W	e69976c7-1c19-4971-aaba-7017a3b86bec

Download Data

File	
	User instruction POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter

Biztonsági tanács

A vonatkozó EMC és LVD irányelvek szerint tesztelve és tanúsítva.

Jogi tanács

CE-jóváhagyott

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.