

POWERinvert 150W



Hálózati tápellátás útközben

230 V feszültségű áramot biztosít a járművében, ideális utazáshoz



Csendes működés

Alacsony zajkibocsátású ventilátort tartalmaz, így minimális a zaj használat közben



Egyszerűen használható

Egyszerűen csatlakoztassa a járművében található 12 V-os aljzathoz



Képes mobil eszközök töltésére

Beépített USB-port mobil eszközök töltéséhez



Kompakt 150 W-os inverter út közbeni használatra

Az OSRAM POWERinvert 12 V DC 150 W módosított szinuszhullámos inverter kompakt megoldás, amely a 12 V-os egyenáramot (DC) 230 V-os váltakozó árammá (AC) alakítja, és így hálózati tápellátást biztosít az autójában. Ideális üzleti utakra, autós kiránduláshoz és nyaraláshoz. Ez az inverter 150 W teljesítményértékig képes ellátni az eszközöket, például digitális fényképezőgépeket és laptopokat. Nagy teljesítmény USB 2.1A csatlakozó található benne, amely ideális okostelefonok és táblagépek töltéséhez. Egyszeren használható, mindössze csatlakoztatni kell járműbe 12 V DC aljzatába. A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható és hordozható.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Elektromos adatok		
Termékmegnevezés	USB aljzat 2.1A	Bemeneti feszültségtartomány	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Output voltage
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	Yes	10-15.5 V	150 W	230v ac +/- 10%

		Physical Attributes & Dimensions		
Termékmegnevezés	Peak Power Rating (up to 200ms)	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	300 W	139.0 mm	103.0 mm	52.0 mm

	Méreték és súly	Élettartam	Programmable features	Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Input Cable Gauge / Length	Garancia	Thermal Protection	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	980.0 mm	2 év	Igen	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2bef2d91-7632-42e2-afd7-3c4d4605c365

Download Data

File	
	User instruction POWERinvert 150 W / 300 W / 500 W

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.