

POWERinvert 300W



Hálózati tápellátás útközben

230 V feszültségű áramot biztosít a járművében, ideális utazáshoz



Csendes működés

Alacsony zajkibocsátású ventilátort tartalmaz, így minimális a zaj használat közben



Egyszerűen használható

Egyszerűen csatlakoztassa a járművében található 12 V-os aljzathoz



Képes mobil eszközök töltésére

Beépített USB-port mobil eszközök töltéséhez



Kompakt 300 W-os inverter út közbeni használatra

Az OSRAM POWERinvert 12 V DC 300 W módosított szinuszhullámos inverter kompakt megoldás, amely a 12 V-os egyenáramot (DC) 230 V-os váltakozó árammá (AC) alakítja, és így hálózati tápellátást biztosít az autójában. Ideális üzleti utakra, autós kiránduláshoz és nyaraláshoz. Ez az inverter 300 W teljesítményértékig képes ellátni az eszközöket, például digitális fényképezőgépeket és laptopokat. Nagy teljesítményű USB 2.1A csatlakozó található benne, amely ideális okostelefonok és táblagépek töltéséhez. Egyszeren használható, mindössze csatlakoztatni kell járműbe 12 V DC aljzatába. A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható és hordozható.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Elektromos adatok		
Termékmegnevezés	USB aljzat 2.1A	Bemeneti feszültségtartomány	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Output voltage
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	Yes	10-15.5 V	300 W	230v ac +/- 10%

		Physical Attributes & Dimensions		
Termékmegnevezés	Peak Power Rating (up to 200ms)	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	600 W	180.0 mm	121.0 mm	54 mm

	Méreték és súly	Élettartam	Programmable features	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Input Cable Gauge / Length	Garancia	Thermal Protection	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	980.0 mm	2 év	Igen	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4a1b826f-2d4a-4f3a-bae3-4a496e6c3dc2

Download Data

File	
	User instruction POWERinvert 150 W / 300 W / 500 W

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.