

LEDinspect POCKET PRO400

Szerelőlámpák



Többféle dőlés- és forgásszög

Nagy fokú rugalmasság és különféle beállítási lehetőség az állítható sugárzási szögnek köszönhetően




400 lumen

Akár 400 lumen fényerő és beépített fényerőszabályzó kapcsoló



2 Funkció 1-ben

Szerelőlámpa és zseblámpa egyben



2 év OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

Termékcsalád adatlap



A fény sokoldalú

Az OSRAM kiváló minőségű szerelőlámpáját a nehezen hozzáférhető területek megvilágítására tervezték. A POCKET PRO 400 vékony kialakításával képes a többtengelyes forgatásra és dőlésre, így a fény pontosan oda irányítható, ahová szükséges. A sokoldalú rögzítési lehetőségeknek köszönhetően nem kell a kezében fognia az eszközt munkavégzés során. A 6 mm-es vastagsága miatt könnyedén elférhet egy zsebben is, továbbá könnyű súlyának köszönhetően ideális szerelőlámpaként is használható műhelyekben. A LED szerelőlámpa akár 400 lumen fényerőt is kibocsáthat. A lámpa fehér fényel és akár 6000K fényerővel rendelkezik a kedvező munkakörülmények megteremtéséhez, így egyaránt alkalmas széles és szűk területek megvilágítására is. A fényerősség könnyen állítható a be-/kikapcsoló gombbal. A POCKET PRO 400 emellett rendelkezik egy erős fényű zseblámpával is, így célzott fénysugárral is világíthat. A lámpa újratölthető, vezeték nélküli és Li-ion akkumulátorral rendelkezik az állandó fénykibocsátás biztosítása érdekében. A lámpa üzemideje legfeljebb 3 óra, a feltöltési idő pedig kb. 4 óra. A töltőkábelt és a hálózati csatlakozót a csomag tartalmazza. Ezen felül az OSRAM 2 év garanciát vállal erre a termékre*

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Termékinformáció | | Elektromos adatok | | Fotometriai adatok | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | Rendelési hivatkozás | Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Fényszín LED | Fényáram |
| INSPECTION LAMP | LEDIL409 | LED inspection lights | 3.7 V | 9.62 W | White | 400 lm |



| Termékmegnevezés | Színhőmérséklet | LED modul információ | Méretek és súly | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| | | LED-ek száma / modul | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Termék súlya |
| INSPECTION LAMP | 6000 K | 2 | 215.0 mm | 55.0 mm | 100.0 mm | 206.00 g |

| Termékmegnevezés | Szín és anyag | Élettartam | További termékadatok | |
|------------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------|
| | Foglalat szín | Garancia | Mellékelt akkumulátorok száma | Elem típusa |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | 1 | Rechargeable |

| Termékmegnevezés | Elem hatálya | Képességek | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | Technológia | IK Class | Date of Declaration |
| INSPECTION LAMP | Yes | LED | IK06 | 04-10-2022 |

| Termékmegnevezés | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| INSPECTION LAMP | 4052899622906 | In work |

Download Data

| File | |
|---|---|
|  | User instruction LEDinspect POCKET PRO 400 |
|  | Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.