Termékcsalád adatlap

BATTERYstart PRO 3000

Lítium-ion Kobalt (LiCoO2) akkumulátor

Kompakt, könnyű, professzionális lítium akkumulátorindító. Akár 75%-kal könnyebb, mint az azonos teljesítményű ólomsavas indítók, így könnyebb kezelni a műhelyben.

Teljesen feltöltve mindössze 4 óra alatt

Gyors újratöltés minimalizálja a leállási időt, így ugyanazon a napon újra használható.

Erőteljes 2500 csúcs amper és 500 induló amper

Magas indítóáram műhelyi körülményekhez. Indít minden benzines motort és a legtöbb 13 literig terjedő dízelmotort – alkalmas kis-, közepes- és nagy méretű autókhoz, kisteherautókhoz és kereskedelmi járművekhez.

Nagy teljesítményű akkumulátorindító járművek széles skálájához

Az OSRAM BATTERYstart PRO 3000 professzionális célokra készült, akiknek szükségük van teljesítményre, megbízhatóságra és kényelemre egy kompakt egységben. Hatalmas, 36,400 mAh-s lítium akkumulátorral rendelkezik, így egyben egy energiaállomásként is szolgál, ami lehetővé teszi, hogy mobil eszközöket és szerszámokat töltsön menet közben. A 4 kg alatti súlya miatt ultra könnyű a hagyományos ólomsavas indítókhoz képest, amelyek akár 30 kg súlyúak is lehetnek, így könnyen hordozható és tárolható. A beépített LED munkafény és figyelmeztető fény világítást biztosít sötét környezetben vagy vészhelyzetekben. Gyors töltési technológiájának köszönhetően mindössze 4 óra alatt teljesen feltöltődik. 12 V-os és 24 V-os indítási képessége minden benzines motort és a legtöbb 13 literig terjedő dízelmotort lefedi, így ugyanaz az eszköz alkalmas személyautókhoz és nehéz kereskedelmi járművekhez is. Masszív fogantyúja és integrált csatlakozó tartói biztosítják a rendszerezettséget és portabilitást. Magas teljesítménykimenete garantálja a megbízható teljesítményt, sokoldalú kialakítása miatt pedig műhelyekben, garázsokban és útközbeni segítségnyújtásra ideális.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok			Physical Attributes & Dimensions
Termékmegnevezés	**Cranking Amps**	**Peak Amps**	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Hosszúság**
BATTERY start 3000	500 A	2500 A	12V Yes / 24V Yes	252.0 mm

			További termékadatok	
Termékmegnevezés	**Szélesség**	**Magasság**	**Elem típusa**	**Battery Capacity**
BATTERY start 3000	150.0 mm	188.0 mm	Lithium Ion	36400 mAh /134 Wh

Termékmegnevezés	**Charging Type**	**Charging time**	**Power bank function**	**Charging Time Remark**
BATTERY start 3000	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A	DC 29V / 2A = 4 hr	Yes	USB-C Input 9V/2A = 9 Hours

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Elsődleges cikkazonosító**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
BATTERY start 3000	4062172424059	Lead	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	Folyamatban

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.